

OPERA 110 MOBILE-TD

Aktywny bezprzewodowy zestaw głośnikowy



DANE TECHNICZNE

- 2-drożny aktywny zestaw głośnikowy ze wzmacniaczem w systemie bi-amp
- 10" głośnik niskotonowy dB Technologies
- 1" głośnik wysokotonowy dB Technologies o rozpraszaniu 90° x 60°
- Zintegrowany 16-kanalowy odbiornik UHF z układem diversity
- Zintegrowany cyfrowy opóźniacz sygnału (digital delay)
- Zintegrowany mikser sygnałów mikrofonowych i liniowych
- Wielofunkcyjna obudowa ze stopką do mocowania statywu
- Wbudowany akumulator 12 V; możliwość zasilania z sieci prądu zmiennego 115 / 230 V
- Moc wbudowanego wzmacniacza: RMS: 40 W (sekcja niskotonowa) + 10 W (sekcja wysokotonowa); moc muzyczna: odpowiednio 80 W + 20 W
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 70 – 18.000 Hz
- Szczytowy poziom natężenia dźwięku: 117 dB
- 1 wejście liniowe / mikrofonowe, kombinowane typu Jack / XLR o regulowanym poziomie
- 1 wejście liniowe z dwoma gniazdami typu RCA-Cinch o regulowanym poziomie
- Regulacja barwy głosu dla wejścia mikrofonowego
- Niskonapięciowe wyjście zasilające o zakresie od 3 V do 12 V
- Wyjście liniowe sygnału zmiksowanego, złącze typu Jack 6,3 mm
- Dynamiczny ogranicznik przesterowania Soft-Clip
- Wymiary: 312x550x390 mm
- Waga: 12,0 kg



OPCJONALNY SPRZĘT NADAWCZY

- **UH 900 M** – nadajnik UHF do ręki z wkładką mikrofonową Beyerdynamic TGX 58; 16 przełączanych częstotliwości
- **UHF 900 L** – kieszonkowy nadajnik UHF z zasilaniem fantomowym do mikrofonu osobistego **VH 504** lub słuchawek z mikrofonem **VH 512**
- **MS 110** – Antena kierunkowa ze zintegrowanym nadajnikiem

OPERA 110 MOBILE-TD to zwarty, aktywny bezprzewodowy zestaw głośnikowy ze zintegrowanym mikserem, cyfrowym opóźniaczem sygnału (digital delay) i 16-kanalowym odbiornikiem UHF diversity, zasilany z wbudowanego akumulatora lub z normalnej sieci elektrycznej. Specjalnie zaprojektowany wzmacniacz z trybem uśpienia (auto-sleep) pozwala na 12-godzinną pracę z zasilaniem z akumulatora, niezależnie od poziomu głośności. Wejścia dla mikrofonu, odtwarzacza CD lub Notebook'a mają osobną regulację poziomu, zaś niskonapięciowe wejście zasilające pozwala na podłączanie urządzeń przenośnych (odtwarzacze mp3, itp.).

Wysokiej jakości głośniki zestawu przekonują naturalnym brzmieniem wokali i imponującym, pełnozakresowym odtwarzaniem dźwięku. Jeden nadajnik może dostarczać sygnał do dowolnie dużej ilości zestawów **OPERA 110 MOBILE-TD**, znajdujących się w odległości maksymalnie 70 do 100 m (zależnie od warunków otoczenia). Opcjonalna antena kierunkowa **MS 110** pozwala na zwiększenie użytecznego zasięgu działania systemu do ponad 100 m.