

M100T

Zestaw głośnikowy do instalacji radiowęzłowych / nagłośnieniowych



DANE TECHNICZNE

- Napięcie transformatora wejściowego: 70 V lub 100 V
- Dwa 5" głośniki szerokopasmowe z mechaniczną korekcją fazy
- Impedancja: 4 Ohm
- Moc nominalna: 20 W RMS
- Moc szczytowa: 100 W
- Efektywność: 91 dB/1 W /1 m
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 80 – 15.000 Hz
- Gniazda połączeniowe: zaciski sprężynowe
- Wymiary: 195x195x317 mm
- Waga: 3,8 kg



Zestaw głośnikowy db Technologies **M100T** zawiera dwa szerokopasmowe 5-calowe głośniki z korekcją fazy. Takie rozwiązanie zapewnia wyeksponowanie średnich częstotliwości akustycznych, dzięki czemu **M100T** doskonale nadaje się do aplikacji, w których priorytetem jest zrozumiałość i wyrazistość mowy.

Zestaw może być stosowany w 70-woltowych i 100-woltowych liniach głośnikowych, a także jako konwencjonalny zestaw głośnikowy o niskiej impedancji. **M100T** dostępny jest w czarnym lub białym kolorze obudowy. Szeroki wybór opcjonalnych uchwytów montażowych ułatwia instalację.